

Conformiteitverklaring

Hierbij verklaren wij dat het volgende product:

Omikron CallHelp 400ET console

aan alle productnormen, keuringen en veiligheidseisen volgens de richtlijnen 1995/5/EG (R&TTE-RL) voldoet.

Product omschrijving: vrij programmeerbaar snelkeuze console met 32 toetsen en contacten voor het Omikron CallHelp 400TX oproepsysteem.



Omikron Europe B.V.
Kolenbrandersstraat 20D
2984 AT Ridderkerk
Nederland
tel. 00 31 (0) 180 - 417011
fax. 00 31 (0) 180 - 461213
web: <http://www.omikron-europe.com>
e-mail : info@omikron-europe.com

Ridderkerk, 1.06.2004

A.M. de Raadt

Beschrijving CallHelp 400ET console.

De Omikron CallHelp 400ET is een vrij programmeerbaar snelkeuze console met 32 toetsen. Het oproepnummer en de boodschapcode zijn per toets vrij programmeerbaar.

Tevens is de console voorzien van 32 ingangen waarop potentiaalvrije n/o contacten kunnen worden aangesloten, bijvoorbeeld van alarmknoppen of machine-alarmeringen.

De CallHelp 400ET kan worden gebruikt met de zender/bedienspost CallHelp 400TX ingesteld als:

CallHelp 999L

Kan maximaal 999 ontvangers individueel, in groepen of allemaal tegelijk oproepen. In het display verschijnt een driecijferige boodschapcode.

Voor een uitvoerige beschrijving van de werking van de verschillende bovenstaande systemen verwijzen wij naar de betreffende handleidingen van het CallHelp 400 systeem.

Het is aan te bevelen de handleidingen eerst door te nemen alvorens de console te programmeren.

Programmeren snelkeuzetoetsen of contacten van de Omikron CallHelp 400ET.

Bij het programmeren van de snelkeuzetoetsen en de aansluitingen voor de n/o contacten moeten de eigenschappen van het zendersysteem 999L gevolgd worden. De programmering van de console gebeurt helemaal met het toetsenbord van de zender/bedienspost CallHelp 400TX.

Oprachten toewijzen aan snelkeuzetoetsen

Zet de zender/bedienspost uit, wacht 10 seconden en zet hem weer aan. Na 5 seconden gaat de groene LED 5 seconden lang branden. Terwijl de groene LED brandt drukt u op de **[Program]** toets van de zender/bedienspost en u houdt hem ingedrukt. Druk vervolgens op de **[Group]** toets. Het display toont “ _ _ “. Laat beide toetsen los. Toets **[1]**, het display toont “ _ _ ”, toets het nummer in van de toets die u wilt programmeren, bijvoorbeeld **[0 1]** om toets 1 te programmeren, of **[28]** om toets 28 te programmeren. Het display toont eerst de huidige programmering van deze toets, daarna toont het display “ _ _ _ ” waarna u de nieuwe programmering kunt invoeren.

De zender/bedienspost is ingesteld als:

999L: toets op de zender/bedienspost 6 vrije nummers in van oproep- en boodschapcode.

Voorbeeld: Programmeer opdracht: roep ontvangers **“020”** t/m **“029”** op met **“456”** in het display.

Toets in: **[0 2 Group 4 5 6]**.

Toets **[Cancel]** in om de programmering te activeren.

Herhaal de bovenstaande procedure voor ieder te programmeren toets of contact van nummer 01 t/m 32, te beginnen met het uitzetten van de zender/bedienspost.

Alle instellingen blijven ook bij spanningsuitval in het geheugen bewaard.

In onderstaande tabel kunt u de programmering van de toetsen en/of contacten noteren.

| Toets of contact | Opdracht | Omschrijving |
|------------------|----------|--------------|
| 01 | | |
| 02 | | |
| 03 | | |
| 04 | | |
| 05 | | |
| 06 | | |
| 07 | | |
| 08 | | |
| 09 | | |
| 10 | | |
| 11 | | |
| 12 | | |
| 13 | | |
| 14 | | |
| 15 | | |
| 16 | | |

| Toets of contact | Opdracht | Omschrijving |
|------------------|----------|--------------|
| 17 | | |
| 18 | | |
| 19 | | |
| 20 | | |
| 21 | | |
| 22 | | |
| 23 | | |
| 24 | | |
| 25 | | |
| 26 | | |
| 27 | | |
| 28 | | |
| 29 | | |
| 30 | | |
| 31 | A | |
| 32 | B | |

Aansluiten console op Omikron CallHelp 400TX zender/bedienspost.

Zet de zender/bedienspost CallHelp400TX uit. Sluit **uitsluitend** de bijgeleverde kabel aan op de Omikron CallHelp 400ET in de daarvoor bestemde modulaire aansluiting op de onderzijde van de console met kenmerk **“main unit”** en de andere kant van de kabel op de zender/bedienspost Omikron CallHelp 400TX in de modulaire aansluiting met kenmerk **“trigger box”**.

Let op! Gebruik geen andere kabel dan de bijgeleverde.

Indien nodig kunt U tevens de bedrading van externe alarmgevers zoals drukkknoppen, afstandsbedieningen, machine alarmeringen, brandmeldsystemen etc. aan de binnenzijde van de Omikron CallHelp 400ET aansluiten.

Raadpleeg altijd een bevoegd installateur voor de juiste bedrading, aansluitingen en installatie voorschriften.

Let op! Zorg ervoor dat alle apparatuur uit staat als u een aansluiting maakt.

De 32 interne contacten dienen **uitsluitend** aangesloten te worden op **potentiaalvrije maakcontacten (N/O)**.

Het Omikron CallHelp 400 systeem wordt **onherstelbaar** beschadigd indien spanningvoerende contacten worden aangesloten.

Raadpleeg altijd Uw installateur of gebouwenbeheerder voor het aansluiten van externe alarmgevers op de potentiaalvrije maakcontacten.

Wij adviseren de programmeer procedure alleen aan de systeem installateur/ beheerder bekend te maken, in verband met ongewenste herprogrammering.



personenzoeksystemen

